


Замена элемента питания в FindMe F2

Для замены батарей в FindMe F2 необходимо выполнить следующие действия:

1. Снимите заднюю крышку устройства, открутив 6 винтиков (потребуется миниатюрная крестовая отвертка);
2. Замените элементы питания, соблюдая полярность;
3. Установите крышку, закрутив 6 винтиков (потребуется миниатюрная крестовая отвертка);
4. После установки элементов питания необходимо нажать кнопку «АСТ». В случае правильного выполнения действий замигает светодиод;



5. После выполнения пункта 4 необходимо зайти в личный кабинет пользователя на сайте www.911.fm и нажать кнопку «обнуление батареи», после чего в течение 15-ти минут заряд батареи в личном кабинете обновится до 100%.

Внимание! Отслеживание заряда батарей в личном кабинете на сайте www.911.fm возможно только при использовании в маяке предустановленной SIM-карты ОАО «МТС». Элементы питания можно приобрести в наших сервисных центрах, список которых находится на официальном сайте www.911.fm. В случае, если Вы приобретаете батареи в другом месте, обратите внимание на требования к их техническим характеристикам: тип элемента питания — Li-SOCl₂ общей емкостью 3600 мА/ч с напряжением 3,6 В, током продолжительного разряда 500 мА и максимальным импульсом не менее 1 А.

Использование батарей иного типа или других технических характеристик **не допускается** — это может привести к неисправности устройства.